■Control Center Monitor ローカルネットワーク内の PC から録画機を視聴する方法

2-J. 1912				Control C	enter					- 6
本 し 構成ワール ビューセットの保存 Tool	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	こ キングモニター ト表示 チャー	は、 ビデオポップアップ イベント オバント オバント			0 мс тулба-т-К	تیبه 17276 - ۲۸۷۴۵ 17276 - ۲۰۷۴۶	「 すべて閉じる		
- 2 0										
ビューセット マップ										
アクション ユニット		MD/ビデオなし		センサー入力		-アクト	312	归派	アラーム通知	時刻
				There are no item	is to show.					

①Control Center Monitor アプリを立ち上げます。②画面左側のプラスアイコンを左クリックします。

③同一ネットワーク内にある録画機情報が表示されますのでチェックボックスにチェック を入れます。

ユーザー ID・パスワードの欄がございますので、録画機本体のパスワードを変更している 場合は、変更したパスワードを入力してください。

番号	1 確認	使用 IPアドレス 192,168,24,126	名 DVR0	モデル WTW-DEAP708
 DVRで設定さ 	れた名称に更新します。			
ユニット名	DVR0			
アドレス	192.168.24.126			
ポート	80 デフォルト			
ユーザー ID	admin			
パスワード	••••			
	✓パスワード保存			
		-		
	-	<		
			1171.0875	

ユーザー ID ・パスワードを確認後、接続テストを左クリックします。

④接続成功と出たら OK を左クリックします。



⑤一つ前の画面へ戻りますので OK を左クリックで録画機を登録出来ます。

그ニット登録				-93-	×
IP/DDNS WRS	RTSP				
番号	1 確認	使用	IPアドレス	名	モデル
□DVRで設定され	た名称に更新します。		192, 100, 24, 120	DVRU	WTW-DEAP708E
ユニット名	DVR0				
アドレス	192, 168, 24, 126				
ポート	80 デフォルト				
ューザー ID	admin				
パスワード	•••••				
	☑パスワード保存				
		<	A		>
				リフレッシュ	
	接続テスト	OK	キャンセル		

① 豆邨 さんして 郵回 筬 旧報 をク	ノルクリック(ノイノ画面)	フ衣小が可能しり。
■ = ホーム アール 設定	Control Center	- & × ^ @
	Controlののでは、 Controlののでは、	
	2001/19200 2012	(But) DVAD Coult No Video
ダブルクリックでライブ	international and a set [DUIT] To Vel Confl Ne Veloco	fuil () Dyka Coull, Ne tidae
画面が表示されます。		
Gong sana Gang Ne Video	f Bruff Bovne Genil Ne Video	
サイト ビューセット マップ 状態 & アクション		4 x
그그가 MD/(카쟈니 [0001] DVR0 또 후 후 후 후 후 후 후	を2ガー入力 もももももももも 夏夏	リレーアウト マイク 蜂薬 アラーム通知 許利 ドロ ア スケジュール通り 2023.09.01 10.27.34

-

⑥登録された録画機情報をダブルクリックでライブ画面の表示が可能です。

設定は以上となります。

アラームログ 状態 & アクション アクションログ