

■IP アドレスでの機器登録方法 WTW-EAGLE (アプリ 3.5Ver)

①アプリを立ち上げ画面右上の＋アイコンをタップします。

②カメラが起動し QR 読み取り画面になります。
画面下の「追加する他の方法」をタップします。



③「追加するデバイス ID を手動で入力して下さい」の項目をタップします。

④ID 追加の画面になりますので、画面下の「IP/DDNS 追加」をタップします。



⑤IP/DDNS 追加の画面に切り替わりますので、機器の情報を入力します。入力後完了をタップし登録します。入力する情報としては下記の通りです。

- ・ IP/DDNS : 機器の IP アドレスを入力します。録画機の場合はネットワーク設定に表示される IP アドレスを入力して下さい。
- ・ ポート : 10000 を入力します。
- ・ デバイス名 : 任意で入力します。
- ・ ユーザー名 : ユーザー名を入力します。(デフォルト admin)
- ・ パスワード : 録画機に設定されたパスワードを入力します。(デフォルト空欄)
- ・ チャンネル番号 : 録画機本体のチャンネル数に従って入力します。(4CH の場合は 4)

⑥アプリの立ち上げ画面に戻り、登録した機器の情報が表示されます。真ん中の再生アイコンをタップすると視聴が可能です。

このスクリーンショットは、IP/DDNS 追加の登録画面を示しています。画面上部には「< IP/DDNS追加 完了」というタイトルとボタンがあります。下部には、以下の入力項目がリストアップされています。

IP/DDNS	192.168.1.100
ポート	10000
デバイス名	デバイス
ユーザー名	admin
パスワード	デバイスのパスワードの入力
チャンネル番号	4

