


メニュー設定



SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し CVBSモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し TVIモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押し CVIモード切替

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の名設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

MAIN MENU	
AE	↙
AWB	↙
DAY-NIGHT	↙
SMART LED	↙
IMAGE ENHANCE	↙
VIDEO OUTPUT	↙
LANGUAGE	ENGLISH
RESET	
SAVE-EXIT	
EXIT	

※アナログ、CVI、TVIモードをご利用になられる場合は、
それぞれの信号対応のDVRをご使用ください。

AE

撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

BRIGHTNESS: 映像の明るさを調節ができます

EXPOSURE MODE: GLOBE, BLC

BLC: 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

AWB

ホワイトバランス調整
ATWでご使用ください

DAY-NIGHT

デイナイト設定
EXT(外部センサー)、AUTO、B/W、COLOR
本製品はEXTでご使用ください

SMART LED

オートで使用してください

メニュー設定

IMAGE ENHANCE コントラストなどの調整ができます

CONTRAST: コントラスト調整

SHARPNESS: シャープネス調整

COLOR GAIN: カラーゲイン調整

DNR: ノイズ調整

MIRROR: 上下左右反転機能(本製品には対応しません)

D-WDR: 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

VIDEO OUTPUT 映像出力解像度の変更ができます

HD: AHD、TVI、CVI、CVBSから選択できます

VIDEO STANDARD: 5MP 20FPS、5MP 12.5FPS
4MP 30FPS、4MP 25FPS、4MP 15FPS
1080P 30FPS、1080P 25FPS

REBOOT&APPLY: 解像度や出力形式を変更した時に
この項目で変更します
※何も変更しない場合は表示しません

※カメラ解像度を500万画素から400万画素、200万画素にして
レコーダーなどに接続したい場合は
メニュー操作が必要になりますので まず500万画素対応の
レコーダーに接続して解像度を変更してから
400万画素、200万画素のレコーダーなどに接続してください

LANGUAGE

言語設定
本製品は英語と中国語がサポートされています

RESET

設定内容を初期に戻して終了します

SAVE-EXIT

設定内容を保存して終了します

EXIT

設定内容を保存せずに終了します