

メニュー設定

ワンケーブル受信機のRS485接続をコントローラー又はレコーダーと接続し操作する側の設定をプロトコル PELCO D ポーレート 2400 に設定してください
カメラのIDは初期設定で1番に設定してあります
コントローラー又はレコーダーのPTZコントロールで95CALL (PRESET) を押すと、メニューが表示されます。

- 95CALL :メニュー表示されます。メニュー表示時は決定
- UP :上移動ボタン
- RIGHT :数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT :数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN :下移動ボタン

メニュー	
レンズ	自動光量調整 ↓
露光	↓
逆光補正	オフ
デイ&ナイト	外部 ↓
ホワイトバランス	オート
デジタルノイズ除去	高
イメージ	↓
モーション	オフ
システム	↓
終了	

レンズ	本製品は自動光量調整に設定されております。
露光	「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります 明るさ :明るさの調整ができます シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます デジタルスローシャッター : 高感度モードが使用できます オートゲインコントロール : ゲインの調整ができます
逆光補正	撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をプラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です
デイ&ナイト	デイ/ナイト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部 カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください 通常は 外部 (オート) で使用してください スマートIR : 赤外線カメラを使用の場合 夜間 映したい対象が白くなり見えなくなる時があります デイ&ナイトをモノクロに設定した後 数値を変更してください 数値が大きいほど効果があります スマートIRの設定が完了した後 外部に設定し直してください ※スマートIRを使用した場合 画面全体が暗くなります

メニュー設定

ホワイトバランス	ホワイトバランスの調整 本製品はオートで使用してください
デジタルノイズ除去	オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます 暗い時の映像ノイズを除去します
イメージ	カメラの上下左右反転やプライバシーゾーンなどの設定ができます シャープネス:シャープネス設定ができます ガンマ:ガンマ補正が使用できます 彩度:彩度調整ができます ミラー:左右反転します フリップ:上下反転します デジタルズーム:デジタルズーム固定ができます(×8) ACE:明暗比の調整機能が使えます 曇り除去:画面に曇りが生じた場合に除去します シェーディング:明暗のコントラストの調整ができます プライバシー:プライバシーゾーンが設定できます
モーション	本製品では使用しません
システム	言語や出力設定などができます 通信:カメラのIDを変更できます IMAGE RANGE:USERで使用してください 出力モード:1080Pと720Pの切り替えができます 色空間:HD-CBCRで使用してください フレームレート:30FPSで使用してください CVBS:NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください 言語:JPN 日本語に設定されています カラーバー:本製品では使用しません SETUP:本製品では使用しません リセット:決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます
終了	メニューを消して通常画面に戻ります