IPカメラ

AP接続用 説明書

アプリ名

WTW PRO(iPhone) WTW PRO(Android)

AP接続時の注意点

- AP接続はカメラとスマートフォンとを直接接続するため カメラが動体検知した場合でもスマートフォンには 通知は来ません
- ・カメラが動体検知した場合は常時録画を除き
 必ず「接続されるまでしばらくお待ちください」と
 アナウンスがあります
 このアナウンスは停止することはできません
 また音量を変更することもできません
- ・AP接続の場合は他のスマートフォンに共有はできません またパソコンでの閲覧もできません
- AP接続設定後に常時録画モードにされる場合は
 必ず付属のACアダプターを利用して常時電源を
 確保して供給してください

スマートフォンがインターネット接続できる状態で アプリをインストールしてください アプリ名

iPhoneの場合は APP Store 「WTW PRO」 androidの場合は Play Store「WTW PRO」 上記のStoreよりアプリをインストールしてください インストールが完了したら「WTW PRO」アイコンを タップしアプリを起動してください



アプリを起動し上記の画面が

出たら権限の許可を

求められますので許可してください

「+」をタップしてカメラの設定をしてください ※2回目以降の起動時は許可の必要ありません



カメラ登録

カメラの電源スイッチをOFFからONにしてください

スマートフォンを用意してください

※リセットボタンについて

カメラのリセットボタンをカメラからアナウンスが

あるまで押し続けてください

「工場出荷時の設定に戻しています 暫くお待ちください」

「接続されるまで暫くお待ちください」

上記のアナウンスがあるとWi-Fi設定が可能な状態になります



カメラを登録する為に 右上の+ボタンをタップしてください 「手動追加」をタップしてください

「AP配置」をタップしてください





APモード画面で

カメラのリセットボタンをカメラからアナウンスが あるまで押し続けてください

「次へ」をタップしてください

	10076	 ■ WTW PRO	100%
APモード		く設定 Wi-F	1
レンビル リセットボタンを5秒間押し	てください。		
Reset		Wi-Fi	
スマートフォンのWiFi設定 メラ「IPC」を選択してく	なから、追加する ください。	✓ TP-Link_4F-22G	🔒 🤶 📋
Sot up Wi-Fi		ネットワーク	
		auhome_acvMKt	🔒 🤶 i
-C-XXX	÷ ()	auhome_acvMKt-W	1 🗢 🤅
JNDRY-2.4G		IODATA-024af8-2G	₽ ? (i
Net-nS6u	• ? (1)	IPC_7GS	? (i
		TP-Link_4F-55G	🔒 🔶 (j
次へ		その他	
		接続を確認	オフ >

100% 🔳

🔒 🗟 🚺

€ 奈 (i)

🔒 🤶 i

🔒 🗢 🚺

= (i)

「次へ」をタップしてください

- スマートフォンのWi-Fi設定画面になりますので
- 「IPC__XXX」をタップしてください
- タップすると自動でアプリ画面に戻ります

戻らない場合は画面左上の「WTW PRO」をタップしてください



「自動インターネット接続」をタップしてください

カメラの名称を任意(英数字)で入力してください

この入力は省略するとIPC__XXXの

「XXX」が自動入力されます

「次へ」をタップしてください

AP接続が完了しましたので他の設定は各種カメラの説明書を 参考にしてください AP接続設定後にもう一度接続したい場合

カメラの前にカメラが動体検知して

「接続されるまでしばらくお待ちください」と アナウンスが鳴った後スマートフォンのWi-Fi設定を 開いて WiFi(IPC_XXX)を接続してから

アプリを開き接続して下さい

WTW PRO 📶 🗢	17:02	100% 🗩
く設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
✓ TP-Link_4F-	22G	a 🤶 i
ネットワーク		
auhome_acv	νMKt	• 🗟 🛈
auhome_acv	auhome_acvMKt-W	
IODATA-024	laf8-2G	a 🗟 🗊
IPC_7GS	>	? (i)
TP-Link_4F-	55G	🕯 🗢 🚺
その他		
接続を確認 オフ		
接続したことのあるネットワークに自動的に接続します。接続 したことのあるネットワークが見つからない場合は、手動でネ		