

## ■ WTW-NV404EP2-NV408EP2-NV4016EP2 へアップデート

### ● アップデートが可能な型番

- ・ WTW-NV404EP/NV404EP2 (2019Ver) ➡ WTW-NV404EP2 (2020Ver)
- ・ WTW-NV408EP/NV408EP2 (2019Ver) ➡ WTW-NV408EP2 (2020Ver)
- ・ WTW-NV4016EP ➡ NV4016EP2

録画機本体をアップデートした際、カメラ側の FW が古い場合に機能面の変化が有ります。

予めご了承くださいませようお願い致します。

1.録画機とカメラの通信プロトコルがプライベートから ONVIF での認識になるため、映像に多少タイムラグが発生します。(1秒程度)

2.プライベートで認識している際は、モーション設定・イメージコントロール等カメラ側の設定が録画機から変更できませんが、ONVIF だと録画機側から変更が出来なくなります。

カメラ側の設定を変更する場合は PC からカメラへアクセスし変更する必要があります。

アップデートファイルは下記 URL よりダウンロード可能です。

### ● NV404EP2/NV408EP2

[https://www.wtw.jp/ccd/download/firmware/N4XXX\\_V190321V191119V191216V200218V200215V200215.zip](https://www.wtw.jp/ccd/download/firmware/N4XXX_V190321V191119V191216V200218V200215V200215.zip)

### ● NV4016EP2

[https://www.wtw.jp/ccd/download/firmware/WTW-NV4016EP2\\_FW.zip](https://www.wtw.jp/ccd/download/firmware/WTW-NV4016EP2_FW.zip)

※データは ZIP ファイルで圧縮されております。

解凍した後 USB フラッシュメモリへ保存してください。

手順は以下の通りになります。

①ダウンロードしていただいたデータを、

USB フラッシュメモリ内ルートフォルダに保存してください。

②USB を録画機本体へ接続してください。

③本体の操作でスタート→設定→保守設定→upgrade→と選択してください。

- ④アップデートファイルを指定し、**Upgrade** ボタンを左クリックします。
- ⑤以上でUSB読み込みが始まり一旦システムが落ちます。  
システムが落ちてから約5分ほどで再度立ち上がりアップデート完了となります。

※アップデート中は必ず電源を落とさぬようお願いください。  
故障の原因となります。

又、アップデートを行いますとスマートフォンアプリが、現状の WTW VIEWER9（ android 版 ）、WTW VIEW（ iOS 版）から「WTW VIEW10」へと変更になります。

WTW VIEWER9（ android 版 ）、WTW VIEW（ iOS 版）は非対応となりますので、  
ご了承の程宜しくお願い致します。